



alpha **VIEW** alpha **sound**

alpha **AUDIO+**

Die neue SL-Linie + Das „+“ für mehr Technologie!



Bluetooth® 4.2

Bluetooth 4.2 – für noch schnelleren Verbindungsauflauf, für mehr Reichweite (bis zu 100m) und weniger Verbrauch (Low Energy)

Highlight von Bluetooth 4.2:

Der alphatronics TV kann das Tonsignal per Bluetooth senden oder auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben.

	Modell	SL-24 DSB+ (-K)
BILD	Bildschirmgröße	60 cm (24")
	alphatronicsView Weitwinkel LED-Display 178°/178°	LED-Display
	Bildformat	16:9 Widescreen
	Auflösung	1920 x 1080 Full-HD
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Helligkeitswert	300 cd/m²
	Reaktionszeit	< 5 ms
	Betrachtungswinkel	178 H, 178 V
TUNER	PAL B/G, NTSC, SECAM	•
TON	Musikleistung / Watt	2 x 5 W
	Audio DSP-Technologie	•
	Integrierte Lautsprecher vorne	•
	Stereo-Sound	•
ANSCHLÜSSE	TV Tuner	•
	2x HDMI-Anschluss	•
	AV IN, AV out	•
	Kopfhörer (3,5 mm)	•
	YPbPR-Anschluss (3,5 mm)	•
	Coaxial Out	•
	10,8 - 16 V DC Versorgungsspannung	•
	Netzgerät extern 100 - 240 V AC, 12/24 V DC	•
TUNER	Triple-Tuner (DVB-S2*, DVB-T2 + DVB-C Tuner - HDTV)	•
	CI+ Slot (Common Interface)	•
	Elektronischer Programmführer (EPG)	•
	Favoritenliste	•
	Kindersicherung	•
	Bluetooth 4.2 Modul integriert	•
PhotoViewer	USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion nachrüstbar)	•
DVD-Player	Seitlich integrierter DVD-Player	•
	Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG	•
Kathrein-Steuerung		•
AUSSTATTUNG	Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung	•
	Max. Programmplätze TV	999
	Videotext TOP (100 Seiten)	•
	Bildmodi - Anzahl	4
	Soundmodi - Anzahl	5
	Sleep-Timer	•
	Graphisches OSD-Menü (mehrsprachig)	•
ALLGEMEIN	Leistungsaufnahme	Betrieb < 33 W (Max.) Stand-by < 0,5 W
	Energieverbrauch kWh/Jahr	44
	Gewicht	Mit Fuß 4,2 kg Ohne Fuß 3,9 kg
	Abmessungen (B x H x T in mm)	
	Mit Fuß	
		552 x 373 x 175
	Ohne Fuß	
		552 x 340 x 52
Zubehör	Gehäusefarbe	anthrazit gebürstet
	HD-Ready	• / Full-HD
	VESA-Standard (100 x 100 mm)	•
	Energieeffizienzklasse	B
	Ein-/Ausschalter	•
	Zubehör	Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung

*Kein automatischer Satellitenfinder im Gerät integriert.