

# Dino KRAFTPAKET

## AUTOS BRAUCHEN LIEBE...

### TECHNISCHE DATEN:

- **Watt-Stunden:** 51,2 Wh (12V)
- **Batterie-Zellen:** 16.000mAh (3 x 6.000mAh)
- **Batterie-Kapazität:** 4,3Ah
- **Batterie-Typ:** LiFePo4
- **Starthilfestrom- 12V:** 300A / 600A (in der Spitze)
- **Starthilfeversuche:** 20
- **Geeignet für Motorengrößen:**  
12V-Diesel: Bis 4.0 Liter Hubraum  
12V-Benziner: Bis 6.0 Liter Hubraum
- **Starthilfe-Boostfunktion:** Tiefentladene Fahrzeugbatterien können durch Betätigen der Boost-Funktion und abgesichert durch eine intelligente Schaltung problemlos fremd gestartet werden.
- **Vollautomatik:** Schaltet automatisch ein sobald Zangen mit der Fahrzeugbatterie und Starthilfegerät verbunden sind.
- **Starthilfekabel-Länge:** ca. 39cm (29cm ohne Elektronik-Box)
- **Ausgänge:** 6
- **Ausgangs-Typen:**  
5V / 1A (USB für Mobiltelefone)  
5V / 2A (USB für Tablets, Smartphones und weitere digitale Geräte)  
12V / 10A (Dauerspannung)  
Kompressor-Luftdruck-Ausgang (Aufpumpen)  
Kompressor-Vacuum-Eingang (Abpumpen)  
12V-Starthilfekabelausgang
- **LED-Lampe:** 3 W LED
- **LED-Warnlicht:** 6 x 0.6 W
- **Eingang:** 15V / 1A
- **Eingang Kompressor:** 12V / 10A
- **Ladezyklen:** 2.000
- **Ladezeit:** 5 Stunden
- **LCD-Ladestands-Anzeige:** in%
- **Arbeitstemperatur:** -20° C bis +60° C
- **Lagertemperatur:** +10° C bis +60° C
- **Betriebsspannung:** 230V mit Netzteil und 12V mit Zigarettenanzünderkabel
- **Gewicht:** 1700 g
- **Maße:** 26,5 x 16 x 6,3 cm
- **Netzstecker-Typ:** Stecker-Typ C (CEE 7/16) „Eurostecker“
- **Art.-Nr.:** 136235

### BESCHREIBUNG:

#### Ein kräftiger Allrounder & Helfer in der Not

Ob Plattfuß, Autopanne, Dunkelheit, leere Fahrzeugbatterie oder entladenes Mobiltelefon – Das vielfältige Dino KRAFTPAKET lässt Sie nicht im Stich.

### **Bärenstarke 600A-Spitzenstrom**

Das Dino KRAFTPAKET mit bärenstarken 600A Spitzenstrom zum Starten aller Dieselmotoren bis 4-Liter Hubraum und Benzinmotoren bis 6-Liter Hubraum. Auch tiefentladene Fahrzeugbatterien können durch Betätigen der **Boost-Funktion** und abgesichert durch eine intelligente Schaltung mit der Starthilfe problemlos fremd gestartet werden. Der Starthilfe-Booster schaltet sofort ein, sobald die Zangen mit der Fahrzeugbatterie verbunden sind. Werden die Zangen von der Batterie und dem Dino Schnellstartsystem getrennt, schaltet die mobile Starthilfe automatisch aus.

**Moderne Sicherheitstechnik** mit Verpolungsschutz, Tiefenentladeschutz, Überladeschutz, Unterspannungswarnung und intelligentem Lademanagement schützt Sie und das Gerät vor fehlerhafter Bedienung.

### **Powerbank**

Zwei USB-Ausgänge zum Aufladen von USB-Geräten wie z.B. Kamera, Mobiltelefon, Navigationsgerät, Smartphone, mobile Spielekonsole, Tablet etc. .

### **2in1-KOMPRESSOR**

Integrierter 2in1-Luftdruck Kompressor zum Aufpumpen & Abpumpen. Der Kompressor kann kabellos oder mit dem 12V-10A-Ladekabel betrieben werden. Der gewünschte Druck wird über das LCD-Display eingestellt bis maximal 4 bar. Ca. acht Minuten werden für einen 205/60 R16 Reifen benötigt von 0 bis 2.4 bar.

### **LED LAMPE**

Die integrierte LED-Lampe mit drei Funktionen (SOS-, Flash-, Dauerlicht) fungiert als Warnlicht und erleichtert das sichere Fremdstarten auch in der Dunkelheit.

### **LED-Warnlicht**

Eine orange blinkende **LED**-Leiste fungiert als Warnlicht und signalisiert den Verkehrsteilnehmern eine Fahrzeugpanne.

### **Dauerspannungsausgang**

Dauerspannungsausgang zum Betrieb von 12V-Autozubehör wie elektrische Wagenheber, Autoventilatoren, Sitzheizung, Schlagschrauber oder Kühlboxen.

### Berechnung einer angeschlossenen Kühlbox oder eines anderen Verbrauchers:

Ihre Kühlbox hat einen Verbrauch von 40 Watt bei 12 Volt.

Das Dino KRAFTPAKET liefert 51.2 Wattstunden.

$51.2Wh : 48Wh = 1.1$  Stunden.

Die Laufzeit der Kühlbox beträgt ca. 1.1 Stunden. Den Verbrauchswert Ihrer Kühlbox finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf dem Gerätelabel.

Der Dauerspannungsausgang kann auch als Spannungsquelle und Spannungshalter beim Batteriewechsel benutzt werden kann, um den Verlust wichtiger elektronischer Einstellungen beim Batteriewechsel zu verhindern.

Eine passende 12V-Steckdose ist im Lieferumfang enthalten.

**Der Lieferumfang** bestehend aus Starthilfekabel, 3-in-1-Ladekabel, Netzteil, Zigarettenanzünder-Ladekabel, 12-Volt-Steckdose, Luftdruckschlauch, 12V-Kompressorladekabel und Gebrauchsanweisung sind gemeinsam mit dem Gerät in einer verschleißbaren Tasche verpackt.

### **Zielgruppe**

Fahrzeugbesitzer, Camper, Reisende, Autohändler, Autohäuser, Gebrauchtwagenhändler, Motorradhändler, Werkstätten, Wohnmobilhändler. Ideal für Anwender die nur ein Gerät für alle Motorengrößen benötigen und damit eine Vielzahl an elektrischen Geräten aufladen und betreiben können.

### **LIEFERUMFANG:**

- 1 x Multifunktionsgerät (Starthilfe und Powerbank und Kompressor)
- **Zum Laden des Dino-Kraftpakets:**
  - 1 x Netzstecker (Input (AC): 100V / 240V / Output (DC): 15V / 1A)
  - 1 x Auto-Ladekabel (Input/Output: 15V / 1A (über Zigarettenanzünder))
- **Zum Starten des Fahrzeugs:**
  - 1 x intelligentes Starthilfekabel für 12-Volt Fahrzeuge mit Verpolungsschutz und Boost-Funktion
- **Zum Laden von Verbrauchern:**

1 x 3-in-1 Ladekabel

- **Zum Betreiben von 12V-Autozubehör:**  
1 x 12V-Steckdose
- **Zum Kompressorbetrieb:**  
Druckschlauch  
12V-Stromkabel
- **Zur Aufbewahrung:**  
1 x verschließbare Tasche
- **Zur Bedienung:**  
1 x bebilderte Gebrauchsanweisung