



## DIGITRADIO FLEX

DAB+/UKW-Steckdosenradio mit Akku

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588144996	0001/4994	640 g	870 g	weiß	10.00 x 10.00 x 4.60 cm	18.00 x 12.00 x 5.50 cm

### ANSCHLÜSSE

USB: 1

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 3.0

AVRCP (Fernbedienung Audio/Video): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

HFP (drahtlose Telefonie): Ja

HSP (Sprachausgabe über Headset): Ja

### DISPLAY

Typ: 14-Segment-Display

### FUNKTIONEN

### USB Ladefunktion: Ja

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 1.5 W (RMS)

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,27 W

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: Wurftantenne

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Deutsch

### STROMVERSORGUNG

Akku: 1000

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

### UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO FLEX, Bedienungsanleitung

### KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS